

AAQC182

Amplificateur d'appartement



DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Alimentation à découpage
- Taille ultra compacte
- Contient dans un boîtier de raccordement 80x80mm
- Facile à installer, en quelques secondes
- Système de connexion QuiCoax
- Boîtier en Zamak haute protection
- LED de bon fonctionnement
- Système QuiCoax de nouvelle génération, connexion encore plus facile
- Son niveau de saturation très élevé permet le traitement simultané de signaux faibles avec d'autres très puissants sans intermodulation

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	AAQC182	
ENTRÉE	N°	1
SORTIES	N°	2
PLAGE DE FRÉQUENCES	MHz	47-694
GAIN	dB	18
ATTÉNUATION	dB	10
NIVEAU DE SORTIE DIN 45004B	dB	2 x 110
PERTES DE RETOUR	dB	>10
FACTEUR DE BRUIT	dB	<3
TENSION D'ALIMENTATION	Vac	100-240

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
AAQC182	Amplificateur d'appartement QuiCoax 1 entrée / 2 sorties. G: 18dB	Unité